

Ersatzteil SIMATIC S5, Anschaltung IM308 (im Zentralgerät) f. dezent. Anschluss bis 3000M von EG, ICM 560 oder ET 100U an ZG, mit Anschluss-Stecker und 3 Abschlusswiderständen

Eingangsstrom

Stromaufnahme, max. 500 mA

Verlustleistung

Verlustleistung, max. 2,5 W

Adressbereich

Peripherieadressbereich

- Eingänge 1 kbyte
- Ausgänge 1 kbyte

Hardware-Ausbau

Erweiterungsmodule

- Anzahl Erweiterungsmodule, max. 63; 32 je Anschluss

Schnittstellen

Übertragungsgeschwindigkeit, min. 31 kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit, max. 375 kbit/s; 31 / 62 / 187 / 375 kbit/s

Gewichte

Gewicht, ca. 400 g

letzte Änderung: 14.09.2020